

Odbiornik radiowy UMB100HOD



Model : -

Odbiornik radiowy UMB100HOD

Producent : -

Odbiornik radiowy UMB100 H



www.KAM-TECH.pl

- ☐ częstotliwość pracy 433,92MHz,
 - ☐ zasięg do 100m w terenie otwartym,
 - ☐ 1 wyjście przełącznikowe NO/NC, praca włącz/wyłącz lub czasowa ☐ ☐
- Zestaw dostępny także z odbiornikiem superheterodynowym

☐ Odbiornik radiolinii wyposażony jest w galwanicznie odizolowane od napięcia zasilającego przełączające wyjście przełącznikowe typu NO/NC (NO-normalnie rozwarte i NC-normalnie zwarte). Może pracować w dwóch trybach, w których po załączeniu przekaźnika z pilota jego wyłączenie nastąpi po wcześniej zaprogramowanym czasie (tryb monostabilny), lub po ponownym wciśnięciu pilota (tryb bistabilny). Odbiornik posiada wyjście sygnalizacyjne S typu "otwarty kolektor" do przyłączenia zewnętrznej sygnalizacji akustycznej lub optycznej. Na wyjściu tym generowane są impulsy zwarcia do masy - dwa na załączenie i jeden na wyłączenie przekaźnika. Odbiornik posiada także dwukolorowy LED świecący na czerwono przy wyłączonym, a na zielono przy załączonym przekaźniku wyjściowym oraz antysabotażowy włącznik sygnalizacji otwarcia obudowy i odcięcia przewodów TAMPER z

Odbiornik radiowy UMB100HOD

zaciskami instalacyjnymi typu NC.

Odbiornik instaluje się możliwie wysoko i wyłącznie wewnątrz pomieszczeń zamkniętych i suchych. Nie powinien być instalowany w sąsiedztwie urządzeń elektro-energetycznych i metalowych, które stanowią ekran dla fal radiowych i niekorzystnie wpływają na zasięg działania. Praktyczny zasięg działania radiolinii uzależniony jest od lokalnych warunków terenowych i zabudowy miejsca instalacji i użytkowania.

Odbiornik UMB100H produkowany jest w dwóch wersjach:- odbiornik radiowy superrakcyjny,- odbiornik radiowy superheterodynowy Superheterodynowy moduł odbiorczy charakteryzuje się dużą czułością (-110dBm) oraz odpornością na zakłócenia radiowe. Zastosowanie odbiornika tego typu pozwala uzyskiwać większe zasięgi pracy. Dzięki dużej odporności na zakłócenia możliwa staje się instalacja systemu tam gdzie, ze względu na wysoki poziom zakłóceń radiowych, odbiornik superreakcyjny nie działa prawidłowo. Odbiorniki superheterodynowe można instalować obok siebie - nie zakłócają się wzajemnie.

SPECYFIKACJA:

odbiornik:

- superreakcyjny lub superheterodynowy (UMB100Hhet)- zasilanie napięciem stałym stabilizowanym 12V z tolerancją $\pm 15\%$ - pobór prądu: <20 mA w spoczynku i ok. 40 mA przy załączeniu przekaźnika- wyjście przekaźnikowe (trzy styki) NO/NC (60VA, max 128V, 1A)- czas podtrzymania wyjścia przekaźnikowego w trybie monostabilnym: od 0,5s. do 4h- sygnalizacja przełączenia przekaźnika na dwukolorowej diodzie LED- wyjście S(1A/60VDC), "otwarty kolektor" dające impulsy zwarcia do masy- wyłącznik sygnalizujący otwarcie obudowy TAMPER- wymiary obudowy (dł./szer./wys. w mm): 94/62/29- temperatura pracy od 0 do + 40°C

Cena : 60,27 zł Brutto (49,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 10 listopad 2005