

WTYK BNC-W/ZAC-RG-6 KOMPRESYJNY

Model : -

WTYK BNC-W/ZAC-RG-6 KOMPRESYJNY

Producent : -

WTYK BNC-W/ZAC-RG-6 KOMPRESYJNY

Monolityczny, wykonany z mosiądzu pokrytego niklem, wtyk BNC przeznaczony jest do kabli RG-6.

Rodzaj użytego materiału gwarantuje brak korozji. Najwyższa precyzja wykonania wpływa na wygląd i jakość połączenia. Prawidłowe zaciśnięcie jest bardzo proste i daje gwarancję poprawnego i stabilnego połączenia przez długi czas.

Złącze posiada dwa pełne (360°) pierścienie, które w wyniku procesu kompresji złącza (ściśnięcia wzdłużnego, poosiowego) uwypuklają się do wewnątrz. Wymiary tych pierścieni są tak dobrane, że po kompresji złącza zaciskają się na oponie kabla z siłą na tyle dużą, że zerwanie złącza z przewodu jest niemożliwe i na tyle małą, że nie uszkadzają struktury kabla.

Drut centralny przewodu koncentrycznego w momencie wsuwania do złącza zostaje wycentrowany i trafia do odpowiednio przygotowanego otworu nieprzelotowego. Specjalny element zapewnia kontakt elektryczny drutu ze złączem po to, aby zapobiec generacji zakłóceń przy poruszaniu przewodem.

Złącze jest wykonywane w bardzo wysokim reżimie technologicznym. O doskonałości konstrukcji może świadczyć to, że zostało wykonane z 13 części z odpowiednio dobranych materiałów. Żaden z nich nie podlega korozji. Wygląd zewnętrzny dobrze odzwierciedla precyzję wykonania. Po podłączeniu złącza do gniazda w urządzeniu nie ma tak charakterystycznego dla tanich złącz luzu będącego źródłem przerw w transmisji sygnału.

Cechy wyróżniające wtyku:

- ☐ szerokie pasmo pracy do 2 GHz,
- ☐ możliwość wielokrotnego odłączania kabla bez utraty jakości połączenia (zalecane nawet do urządzeń pomiarowych),
- ☐ wodoszczelność połączenia złącza z kablem,
- ☐ odporność na korozję - wykonane w całości z metali kolorowych i najwyższej jakości dielektryka,
- ☐ bardzo małe tłumienie w całym paśmie pracy (dla pasma CCTV < 0.1 dB),
- ☐ znakomite dopasowanie do linii transmisyjnej w całym paśmie pracy (dla pasma CCTV VSWR < 1.03),
- ☐ bardzo prosty i szybki montaż - sposób zaciskania: kompresja wzdłużna,
- ☐ poprawnie zaciśnięte złącze jest niemożliwe do zerwania,
- ☐ wymiarowo dopasowane jest do przewodów typu RG-6,
- ☐ konstrukcja tego złącza chroniona jest licznymi patentami,
- ☐ do zaciśnięcia należy użyć zaciskarki do złącz kompresyjnych ZAC/CSR, PTC
- ☐ porównując to złącze z innymi należy zaznaczyć iż szybkość, pewność montażu i stabilność wykonanego połączenia równoważą cenę tego złącza.

Proces zaciskania złącza na przewodzie jest bardzo prosty i szybki:

- ☐ przygotować przewód odkrywając żyłę centralną na długości 8 +/-1.4 mm i dielektryk z opłotem na długości 6,4 mm,
- ☐ opłot należy wywinąć na oponę zewnętrzną,
- ☐ tak przygotowany przewód wsunąć do złącza,
- ☐ zaciśnąć zaciskarką.

TV PRZEMYSŁOWA > wtyki i złącza > Kompresowane > WTYK BNC-W/ZAC-RG-6 KOMPRESYJNY

WTYK BNC-W/ZAC-RG-6 KOMPRESYJNY

Cena : 4,92 zł Brutto (4,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 26 marzec 2010