

Centrala alarmowa VERSA Plus



Model : -

Centrala alarmowa VERSA Plus

Producent : Satel

Centrala alarmowa VERSA Plus

Centrala alarmowa VERSA Plus przeznaczona jest do ochrony małych i średniej wielkości obiektów. Umożliwia stworzenie systemu przewodowego lub bezprzewodowego, a także hybrydowego, łączącego obie te formy instalacji. Współpracuje z kontrolerami ACU-120 i ACU-270, które oferują uzyskanie doskonałego zasięgu działania urządzeń z rodziny ABAX - nawet do 500 m w terenie otwartym, co daje powierzchnię 78,5 hektara. VERSA Plus to jedyne rozwiązanie łączące w sobie funkcjonalności, które do tej pory były dostępne wyłącznie poprzez zastosowanie kilku odrębnych urządzeń. Jej płyta główna integruje moduły: ETHM, GSM, INT-VG, INT+AV oraz dialer PSTN. Dzięki temu centrala VERSA Plus umożliwia komunikację aż trzema kanałami (Ethernet, PSTN, GSM/GPRS), zapewniając skuteczne przekazywanie informacji.

- ☐ 4 programowalne wejścia przewodowe (z możliwością rozbudowy do 30):
 - ☐ obsługa czujek typu NO i NC oraz czujek roletowych i wibracyjnych
 - ☐ obsługa konfiguracji EOL i 2EOL
- ☐ dodatkowe wejście sabotażowe typu NC
- ☐ 5 programowalnych wyjść przewodowych (z możliwością rozbudowania do 12):
 - ☐ 2 wyjścia wysokoprądowe
 - ☐ 2 wyjścia niskoprądowe typu OC
 - ☐ 1 wyjście przekaźnikowe
- ☐ 3 wyjścia zasilające
- ☐ wyjście do podłączenia montowanego w obudowie dedykowanego przetwornika piezoelektrycznego (sygnalizacja akustyczna)
 - ☐ podział systemu na 2 strefy:
 - ☐ możliwość przypisania wejścia do dwóch stref
- ☐ sterowanie systemem za pomocą:
 - ☐ manipulatorów LCD lub LED
 - ☐ manipulatorów bezprzewodowych VERSA-LCDM-WRL
 - ☐ manipulatorów z ekranem dotykowym INT-TSG
 - ☐ kart zbliżeniowych
 - ☐ pilotów zdalnego sterowania
- ☐ zintegrowany moduł PSTN umożliwiający:
 - ☐ monitoring (SIA, ContactID, inne)
 - ☐ powiadamianie głosowe (8 numerów, 16 komunikatów)
 - ☐ zdalne programowanie (modem 300 bps) przy pomocy programu DLOADX

Centrala alarmowa VERSA Plus

- ☐ zintegrowany moduł GSM/GPRS umożliwiający:
 - ☐ powiadamianie głosowe/SMS
 - ☐ monitoring SMS/GPRS
 - ☐ obsługę 2 kart SIM
 - ☐ programowanie przy pomocy programu DLOADX
- ☐ wbudowany moduł ETHM umożliwiający:
 - ☐ powiadamianie e-mail
 - ☐ sterowanie przy pomocy aplikacji VERSA CONTROL oferującej powiadamianie PUSH
 - ☐ monitoring do stacji
 - ☐ programowanie przy pomocy programu DLOADX
- ☐ wbudowany moduł głosowy:
 - ☐ blisko 13 minut na komunikaty wykorzystywane w menu głosowym
 - ☐ ponad 4 minuty na 16 komunikatów do celów powiadamiania telefonicznego (komunikat może trwać do 16 sekund)
- ☐ wbudowane gniazdo USB-HID
- ☐ pamięć 2047 zdarzeń
- ☐ obsługa 30 użytkowników, z których każdemu można przydzielić:
 - ☐ hasło
 - ☐ kartę zbliżeniową
 - ☐ pilota
- ☐ 4 timery umożliwiające automatyczne:
 - ☐ załączanie/wyłączanie czuwania w strefach
 - ☐ sterowanie wyjściami (włączanie/wyłączanie światła, zraszanie ogrodu itp.)
- ☐ rozłączalne listwy zaciskowe

Komunikaty głosowe
16

Numery do powiadamiania telefonicznego
8

Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych

Centrala alarmowa VERSA Plus

50 / 12 VDC mA

Pamięć zdarzeń
2047

Strefy
2

Timery
4

Wydajność prądowa zasilacza
2A

Wymiary obudowy
266 x 286 x 100 mm

Wymiary płytki elektroniki
173 x 105 mm

Zakres temperatur pracy
-10...+55 °C

Napięcie zasilania (± 15%)
18 V AC, 50-60 Hz

Maksymalna wilgotność
93% ± 3%

Pobór prądu z akumulatora - maksymalny
340mA

Pobór prądu z akumulatora - w stanie gotowości
180mA

Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora (± 10%)
11V

Napięcie odcięcia akumulatora (± 10%)
10,5V

Centrala alarmowa VERSA Plus

Klasa środowiskowa wg EN50130-5
II

Pobór prądu w stanie gotowości z sieci 230 V
120mA

Maksymalny pobór prądu z sieci 230 V
200mA

Napięcie wyjściowe zasilacza
12 □ 15% V DC

Wejścia przewodowe programowalne
4

Maksymalna liczba wejść programowalnych
30

Wyjścia przewodowe programowalne
5

Maksymalna liczba wyjść programowalnych
12

Wyjścia zasilające
3

Magistrale komunikacyjne
1

Manipulatory
do 6

Stopień zabezpieczenia wg EN 50131
Grade 2

Obciążalność wyjścia AUX
500mA 12V

Zalecany transformator
40VA

Centrala alarmowa VERSA Plus

Masa (z obudową i akcesoriami)
1250 g

Użytkownicy
30

Adresy e-mail do powiadamiania
8

Komunikaty tekstowe
64

Obciążalność wyjścia +VR
200 mA / 12 V DC

Obciążalność wyjścia KPD
500 mA / 12 V DC

Obciążalność wyjścia programowalnego przekaźnikowego
1000 / 24 VDC mA

Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych
1100 / 12 VDC mA

Zakres napięć wyjściowych
10,5 V...14 V DC

Prąd ładowania akumulatora
800 mA

Cena : 1.463,70 zł Brutto (1.190,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 31 marzec 2015