

Zasilacz awaryjny RACK 19" 2U RTS-ON-1k0-2U-LCD-BC24



Model : -

Zasilacz awaryjny RACK 19" 2U RTS-ON-1k0-2U-LCD-BC24

Producent : -

Zasilacz awaryjny RACK 19" 2U RTS-ON-1k0-2U-LCD-BC24



- ☐ Obudowa Rack/Tower
- ☐ Wysoka częstotliwość i podwójna konwersja
- ☐ Zaawansowane sterowanie cyfrowe
- ☐ Filtr PFC
- ☐ Szeroki zakres napięcia wejściowego (110V-300V)
- ☐ Wyściowy współczynnik mocy 0,9
- ☐ Dostosowuje się do częstotliwości
- ☐ „Zimny start” - uruchomienie bez napięcia sieci
- ☐ Tryb ECO - oszczędność energii
- ☐ Regulacja napięcia wyjściowego poprzez LCD
- ☐ Bypass wyjścia ustawiany poprzez LCD
- ☐ Możliwość wyboru niskiego napięcia baterii przez LCD
- ☐ Autodiagnostyka przy rozruchu
- ☐ Zaawansowane zarządzanie baterią
- ☐ Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciw głębokiemu rozładowaniu
- ☐ Automatyczne ładowanie baterii w trybie sieciowym
- ☐ Automatyczna regulacja pracy wentylatora w zależności od obciążenia
- ☐ Port komunikacyjny RS232 i zabezpieczenie RJ45
- ☐ Opcjonalna funkcja EPO (emergency power off)
- ☐ Opcjonalne rozszerzenie baterijne (w wersji BC24)

Zasilacz awaryjny RACK 19" 2U RTS-ON-1k0-2U-LCD-BC24

MODEL
RTS-ON-1k0-2U-BC24

Moc znamionowa (pozorna/czynna)
1KVA/900W

Napięcie wejściowe
208V/220V/230V/240VAC

Zakres napięcia wejściowego
Połowa mocy (115-295) ☐ 5VAC, Pełna moc (145-295) ☐ 5VAC

Częstotliwość napięcia wejściowego
45-55Hz ☐ 0,5%Hz lub 55-65Hz ☐ 0,5%Hz (auto selekcja)

Współczynnik mocy
 $\geq 0,98$

Zakres napięcia w bypassie
Znamionowe napięcie wyjścia -34V- znamionowe napięcie wyjścia + 32V

Napięcie wyjściowe
208V/220V/230V/240VAC ustawienie dostępne poprzez LCD

Regulacja napięcia wyjściowego
☐ 1%

Częstotliwość napięcia wyjściowego
Zsynchronizowana z odbiorem w trybie sieciowym, 50/60Hz ☐ 0,2Hz w trybie bateryjnym

Kształt napięcia wyjściowego
Czysty sinus

Współczynnik szczytu
3:1

Zniekształcenia harmoniczne

Zasilacz awaryjny RACK 19" 2U RTS-ON-1k0-2U-LCD-BC24

≤ 3% (obciążenie liniowe), ≤ 5% (obciążenie nieliniowe)

Czas przełączenia na UPS
Z trybu AC do bateryjnego: 0ms

Odporność na przeciążenia
105%-150%: transfer do bypass po 30ms; >150%: transfer do bypass po 300ms

Tryb sieciowy/AC
≥ 90%

Tryb bateryjny
≥ 87%

Tryb ECO
≥ 98%

Napięcie stałe
24V

Konfiguracja
brak baterii w zestawie

Prąd ładowania
6A

Czas podtrzymania
zależny od pojemności zamontowanych akumulatorów

Czas ładowania
8 godzin dla 90% pojemności

Błąd odbioru
Sygnał krótki co 4s

Niski poziom baterii
Sygnał krótki co sekundę

Przeciążenie
Sygnał podwójny krótki co sekundę

Zasilacz awaryjny RACK 19" 2U RTS-ON-1k0-2U-LCD-BC24

Błąd UPS
Sygnał ciągły

Wilgotność względna w czasie pracy
20~90% RH @ 0~40°C (bez kondensacji)

Poziom hałasu
< 50 dB (1m)

W standardzie RS-232/USB opcja
Wsparcie dla Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows 7/Windows 8

SNMP opcja
Zarządzanie z poziomu menedżera SNMP i przeglądarki www

Cena : 2.151,27 zł Brutto (1.749,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 07 wrzesień 2015