

Satel Integra 128



Model : -

Satel Integra 128

Producent : Satel

Płyta główna centrali INTEGRA 128

- ☐ 16 wejść
- ☐ 16 wyjść programowalnych (4 wysokoprądowe i 12 niskoprądowych)
- ☐ 2 wyjścia zasilające (zabezpieczenie elektroniczne)
- ☐ szyna manipulatorów umożliwiającą podłączenie do 8 manipulatorów
- ☐ 2 magistrale ekspanderów umożliwiającą podłączenie do 64 modułów
- ☐ 8 partycji
- ☐ 32 strefy
- ☐ 64 timery systemowe
- ☐ 16 numerów telefonów do powiadamiania
- ☐ 2 gniazda do podłączenia syntezerów mowy
- ☐ 32 komunikaty głosowe
- ☐ 64 komunikaty na pager
- ☐ 240 hasła użytkowników
- ☐ pamięć 22527 zdarzeń
- ☐ zasilacz impulsowy
- wydajność: 3A
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- układ ładowania i kontroli akumulatora
- odłączanie rozładowanego akumulatora

centralę najczęściej montuje się w ☐ obudowie P17/50

Właściwości systemu:

- ☐ od 4 do 128 wejść
- wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i ☐ 2EOL/NC
- szeroki wybór typów reakcji
- kontrola obecności i poprawności działania czujek
- ☐ od 4 do 128 wyjść
- ☐ od 4 do 32 stref
- strefy mogą być sterowane przez użytkowników, timery, wejścia
- ☐ ☐ sterujące lub ich stan może zależeć od stanu innych stref
- możliwość grupowania stref i utworzenia do 8 partycji

Satel Integra 128

- czasowa blokada strefy
 - ☐ współpraca z wieloma dodatkowymi modułami, wspólnymi z centralą CA-64
 - ☐ sterowanie systemem
- manipulator LCD
- komputer użytkownika (przez port RS-232, linię telefoniczną lub sieć
 - ☐ komputerową)
- klawiatura strefowa
 - ☐ program centrali
- oprogramowanie zapisane w pamięci typu FLASH
- aktualizacja oprogramowania bez konieczności demontażu centrali
 - ☐ programowanie ustawień centrali
- lokalnie przy pomocy manipulatora LCD
- lokalnie przy pomocy komputera podłączonego do portu RS-232
- zdalnie przy pomocy komputera łączącego się z centralą za pomocą
 - ☐ modemu
- pamięć FLASH zachowująca ustawienia centrali nawet po odłączeniu
 - ☐ zasilania
 - ☐ hasła
- od 16 do 240 haseł użytkowników
- do 8 haseł administratora (1 hasło dla każdej partycji)
- 1 hasło serwisowe
- kilkanaście typów haseł użytkownika z możliwością definiowania
 - ☐ dodatkowych uprawnień określających zakres dostępu do systemu
- menu funkcji w manipulatorze zależne od typu hasła i uprawnień
 - ☐ użytkownika
- określanie dostępu do klawiatur, zamków szyfrowych i czytników kart
 - ☐ zbliżeniowych
- okresowa zmiana haseł przy pomocy prefiksów, zapewniających lepszą
 - ☐ ochronę przed nieuprawnionym dostępem do obiektu
- definiowanie stref chronionych dwoma hasłami
 - ☐ edycja nazw: użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów, co ułatwia sterowanie systemem i jego nadzór
- ☐ timery
- od 16 do 64 timerów systemowych definiowanych przez serwis
- timery strefowe definiowane przez użytkowników
 - ☐ pamięć zdarzeń
- możliwość zapamiętania od 899 do 22527 zdarzeń
- rejestrowanie zdarzeń: załączenie/wyłączenie czuwania, alarmy,
 - ☐ kasowanie alarmów, blokowanie/odblokowywanie wejść, awarie,
 - ☐ korzystanie z funkcji użytkownika, uruchomienie trybu serwisowego itp.
- rejestrowanie zdarzeń związanych z kontrolą dostępu
- data i czas wystąpienia zdarzenia
 - ☐ rozbudowana funkcja wydruku zdarzeń
- możliwość selekcji zdarzeń
- nazwy wejść, modułów i użytkowników takie, jakie zdefiniowano w
 - ☐ systemie
 - ☐ kontroli dostępu
- kontrola stanu drzwi i sterowanie ryglami przy pomocy klawiatur
 - ☐ strefowych, zamków szyfrowych, czytników kart zbliżeniowych i pastylek
 - ☐ DALLAS
- kontrola stanu drzwi nie wpływa na liczbę dostępnych wejść dozorowych
 - ☐ centrali
- sterowanie zamkiem elektromagnetycznym nie zmniejsza ilości dostępnych
 - ☐ wyjść centrali
 - ☐ monitoring telefoniczny

Satel Integra 128

- 4 numery stacji monitorujących (2+2 numery rezerwowe)
 - 9 identyfikatorów
 - formaty transmisji: podstawowe 4/2, Contact ID lub TELIM
 - ☐ powiadamianie
 - od 4 do 16 numerów telefonów
 - od 16 do 32 komunikatów głosowych
 - od 16 do 64 komunikatów tekstowych
 - potwierdzenie odbioru komunikatu hasłem z klawiatury telefonu ☐ (DTMF)
 - ☐ odpowiadanie na telefon
 - rejestrowane w pamięci zdarzeń
 - sprawdzenie stanu stref centrali
 - sterowanie odpowiednio zaprogramowanymi wyjściami
 - ☐ zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej
 - rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21
 - inteligentne ponawianie próby transmisji danych
 - programowalny algorytm postępowania centrali
 - ☐ modem wewnętrzny 300bps
 - ☐ obsługa szybkich modemów zewnętrznych
 - sprawna wymiana informacji z komputerem
 - komfortowa obsługa - programowanie przy pomocy GUARDX/DLOADX
 - obsługa modemów analogowych, ISDN i GSM
 - ☐ magistrale komunikacyjne - możliwość rozbudowy systemu
 - ☐ niestandardowe funkcje sterowania za pomocą operacji logicznych na wyjściach
 - ☐ automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu
 - ☐ podtrzymywany bateryjnie zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem
 - ☐ sygnalizacja optyczna stanu wyjść, układu ładowania akumulatora i dialera
- telefonicznego
- ☐ zabezpieczenie elektryczne wszystkich wejść, wyjść i magistral komunikacyjnych

Cena : 709,71 zł Brutto (577,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 09 listopad 2005