

PRF-LCD-WRL Bezprzewodowy manipulator LCD do central z serii PERFECTA



Model : -

PRF-LCD-WRL Bezprzewodowy manipulator LCD do central z serii PERFECTA

Producent : Satel

PRF-LCD-WRL Bezprzewodowy manipulator LCD do central z serii PERFECTA



PRF-LCD-WRL to bezprzewodowy manipulator służący do codziennej obsługi central PERFECTA 16-WRL i PERFECTA 32-WRL. Szyfrowana komunikacja z centralą odbywa się dwukierunkowo, w paśmie 433 MHz. Urządzenie spełnia wymogi bezpieczeństwa Grade 2 określone normą EN 50131. Duże klawisze, wyświetlacz LCD oraz diody LED sygnalizujące stan systemu sprawiają, że obsługa systemu jest wygodna i przejrzysta dla wszystkich użytkowników. Klawiatura, oprócz klawiszy numerycznych, posiada także przyciski umożliwiające szybkie włączenie wybranego trybu dozoru (dziennego, nocnego, pełnego) i wywoływanie trzech alarmów: napad, pożar, pomoc. Atrakcyjny wygląd manipulatora PRF-LCD-WRL sprawia, że może się on wpisać w wystrój chronionych przez system wnętrz.

- ☐ ☐ ☐ ☐ współpraca z centralami PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL
- ☐ ☐ ☐ ☐ dwukierunkowa kodowana komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 433 MHz
- ☐ ☐ ☐ ☐ duży, czytelny wyświetlacz LCD
- ☐ ☐ ☐ ☐ diody LED informujące o stanie stref i systemu

PRF-LCD-WRL Bezprzewodowy manipulator LCD do central z serii PERFECTA

- ☐ ☐ ☐ szybkie włączanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych
- ☐ ☐ ☐ alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- ☐ ☐ ☐ podświetlenie wyświetlacza i klawiszy
- ☐ ☐ ☐ sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- ☐ ☐ ☐ sygnalizacja utraty łączności z centralą
- ☐ ☐ ☐ zasilanie: dwie baterie litowe 3 V CR123A

Wymiary obudowy
139 x 124 x 22 mm

Zakres temperatur pracy
-10 °C...+55 °C

Masa
280 g

Maksymalna wilgotność
93% ± 3%

Pasma częstotliwości pracy
433,05 ± 434,79 MHz

Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym)
do 200 m

Bateria
2 x CR123A 3V

Klasa środowiskowa wg EN50130-5
II

Pobór prądu w stanie gotowości z baterii BT1
0,005 mA

Maksymalny pobór prądu z baterii BT1
50 mA

Pobór prądu w stanie gotowości z baterii BT2

PRF-LCD-WRL Bezprzewodowy manipulator LCD do central z serii PERFECTA

1 □ A

Maksymalny pobór prądu z baterii BT2
45 mA

Cena : 479,70 zł Brutto (390,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 21 marzec 2017