

PERFECTA-32-WRL-SET-A zestaw centrala + OPU-4 P + ANT-GSM-I



Model : -

PERFECTA-32-WRL-SET-A zestaw centrala + OPU-4 P + ANT-GSM-I

Producent : Satel

PERFECTA-32-WRL-SET-A zestaw centrala + OPU-4 P + ANT-GSM-I



Centrale alarmowe z serii PERFECTA przeznaczone są do zabezpieczania małych i średnich obiektów, jak mieszkania, domy jednorodzinne, segmenty w szeregowcach, biura, małe firmy itp. Zapewniają ochronę zgodną z wymaganiami Grade 2 EN 50131.

PERFECTA 32-WRL charakteryzuje się prostą konfiguracją, intuicyjną obsługą oraz wygodnym sterowaniem. Centrala umożliwia stworzenie instalacji bezprzewodowej i hybrydowej (połączenie z tradycyjnym systemem przewodowym). Dwukierunkowa komunikacja z bezprzewodowymi manipulatorami PRF-LCD-WRL oraz sygnalizatorami MSP-300 R odbywa się w paśmie 433 MHz. W instalacji bezprzewodowej wykorzystywane są również czujki z serii MICRA oraz nowe piloty MPT-350. Daje to możliwość łatwej rozbudowy istniejącego systemu, bez konieczności układania dodatkowych torów kablowych.

Wbudowany moduł GSM/GPRS daje szerokie możliwości: umożliwia współpracę z funkcjonalną i intuicyjną aplikacją na urządzenia mobilne PERFECTA CONTROL, z obsługą wiadomości PUSH, zdalną konfigurację z użyciem programu PERFECTA Soft, monitoring zdarzeń (np. do stacji monitorującej agencji ochrony), powiadamianie głosowe, sterowanie przez SMS oraz weryfikację audio (nasłuch dźwięków z chronionego obiektu). Obsługiwane są dwie karty nano-SIM, co zapewnia ciągłość komunikacji - przy wystąpieniu problemów z zasięgiem pierwszego operatora, automatycznie wybierana jest druga karta.

Płyta elektroniki centrali wyposażona jest w 8 wejść i 4 wyjścia przewodowe. Ich liczbę można zwiększyć przez podłączenie modułów rozszerzeń: ekspanderów wejść INT-E i

PERFECTA-32-WRL-SET-A zestaw centrala + OPU-4 P + ANT-GSM-I

wyjść INT-O albo INT-ORS. Pozwala to rozbudowywać system, dołączając więcej czujek, sygnalizatorów, a nawet urządzeń wykonawczych (do sterowania bramą garażową, roletami, zraszacami ogrodowymi).

Centrala umożliwia podział obiektu na dwie strefy, z wyborem trzech trybów czuwania (dzienny, nocny, pełny). Każde wejście może być przypisane do jednego lub obu dozorowanych obszarów.

Konfiguracja systemu może odbywać się w dwojaki sposób: z użyciem intuicyjnego programu PERFECTA Soft (z podłączonego kablem RS-232 (TTL) komputera lub zdalnie) oraz z poziomu manipulatora, przy wykorzystaniu krótkich sekwencji klawiszowych w menu serwisowym.

- ☐ zgodność z EN 50131 Grade 2
- ☐ od 8 do 32 wejść programowalnych przewodowych:
 - ☐ od 4 do 12 wyjść programowalnych przewodowych
 - ☐ 2 wyjścia zasilające na płycie głównej
 - ☐ dodatkowe 4 wyjścia bezprzewodowe do obsługi sygnalizatorów bezprzewodowych

MSP-300

- ☐ wbudowane moduły:
 - ☐ GSM/GPRS z 2 gniazdami SIM (SMS, monitoring do stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH)
 - ☐ głosowy (odtwarzanie komunikatów głosowych na potrzeby powiadamiania telefonicznego)
 - ☐ akustycznej weryfikacji alarmu (nasłuchiwanie dźwięków)
- ☐ zintegrowany moduł radiowy działający na częstotliwości 433 MHz, zapewniający szyfrowaną komunikację bezprzewodową:

- ☐ dwukierunkową z manipulatorami PRF-LCD-WRL i sygnalizatorami MSP-300 R
- ☐ jednokierunkową z czujkami z serii MICRA i pilotami MPT-350

- ☐ podział systemu na 2 strefy:
 - ☐ 3 tryby dozoru w każdej strefie
 - ☐ możliwość przypisania wejścia do dwóch stref
 - ☐ sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów
- ☐ magistrala komunikacyjna do podłączania manipulatorów (PRF-LCD) i modułów rozszerzeń (INT-E, INT-O, INT-ORS)
- ☐ sterowanie systemem za pomocą:
 - ☐ manipulatorów (do 4): przewodowych PRF-LCD lub bezprzewodowych PRF-LCD-WRL
 - ☐ aplikacji mobilnej PERFECTA CONTROL
 - ☐ pilotów zdalnego sterowania MPT-350 (do 15)

PERFECTA-32-WRL-SET-A zestaw centrala + OPU-4 P + ANT-GSM-I

- ☐ możliwość aktualizacji oprogramowania (firmware)
- ☐ hasła:
 - ☐ 15 haseł użytkowników
 - ☐ 1 hasło serwisowe
- ☐ edycja nazw (użytkowników, stref, wejść, wyjść i modułów) ułatwiająca sterowanie systemem i jego nadzór
- ☐ timery:
 - ☐ 8 timerów z możliwością ustawienia wyjątków
- ☐ pamięć 3584 zdarzeń
- ☐ automatyczna diagnostyka podstawowych komponentów systemu
- ☐ wbudowany zasilacz impulsowy:
 - ☐ zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe
 - ☐ zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem akumulatora
 - ☐ regulacja prądu ładowania akumulatora
- ☐ programowanie ustawień centrali:
 - ☐ lokalnie - manipulator, komputer z zainstalowanym programem PERFECTA Soft, podłączony do portu RS-232 (TTL) centrali
 - ☐ zdalnie - komputer z zainstalowanym programem PERFECTA Soft, łączący się z centralą przez GPRS

Cena : 959,40 zł Brutto (780,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 24 marzec 2017