

Bezprzewodowa centrala alarmowa CB32 BZ Green Zielona



Model : -

Bezprzewodowa centrala alarmowa CB32 BZ Green Zielona

Producent : Elmes

Bezprzewodowa centrala alarmowa CB32 BZ Green Zielona



www.KAM-TECH.pl

- ☐ Częstotliwość pracy: 433.92 MHz
- ☐ Zasięg komunikacji bezprzewodowej: 100 m
- ☐ zielone podświetlenie
- ☐ Ilość kanałów: 32
- ☐ Port RS-232: Tak, programowanie
- ☐ Wejścia: 2
- ☐ Wyjścia: 3
- ☐ Sygnalizacja akustyczna: Tak
- ☐ Natężenie dźwięku: 92 dB
- ☐ Temperatura pracy: 0...+40
- ☐ Akumulator: 2x AA (po 2500 mAh) w zestawie z centralą
- ☐ Zasilanie: 9-15 V DC
- ☐ Pobór prądu: 150 mA
- ☐ Obciążalność wyjść: 1000 mA
- ☐ Wymiary: 110 x 122 x 32 mm
- ☐ Gwarancja producenta: 24 miesiące

Bezprzewodowa centrala alarmowa CB32 Green dedykowana jest do budowy systemu alarmowego, który może składać się z maksymalnie 32 czujek bezprzewodowych. Centrala CB-32 przeznaczona jest do małych obiektów, takich jak mieszkania, sklepy itp. Centrala współpracuje z czujkami ruchu PTX50, czujkami otwarcia okien i drzwi CTX3H, CTX4H, czujką zbitcia szyby GBX1.

Bezprzewodowa centrala alarmowa CB32 BZ Green Zielona

Sterowanie systemem odbywa się z klawiatury wbudowanej w centralę lub z pilotów produkcji Elmes.

Centrala CB32 to urządzenie programowalne, udostępnia 3 wyjścia przewodowe o obciążalności do 1A. Do wyjść mogą być podłączone zewnętrzne sygnalizatory, dialer telefoniczny lub nadajnik do stacji agencji ochrony. □ Programowanie z poziomu klawiatury lub komputera (dedykowany kabel oraz program). Dodatkowo 2 przewodowe wejścia oraz dwa tryby uzbrojenia częściowego.

Dla wygody użytkownika centrala posiada podświetlany wyświetlacz LCD i podświetlaną klawiaturę. Zegar RTC oraz pamięć 256 ostatnich zdarzeń, które wystąpiły w systemie (np. załączenie/wyłączenie czuwania, alarm itp.). □

W zestawie baterie akumulatory o pojemności 1800 mAh. Umożliwiają one pracę systemu przez 72 godziny, jeśli zabraknie zasilania z sieci.

Obsługa do 16 użytkowników, możliwość nazwania poszczególnych linii. Centrala CB32 może być instalowana w charakterze podsystemu do istniejącego systemu przewodowego. Współpracuje z modułami GSM, np. dedykowany Elmes GSM1. Centrala posiada wbudowany sygnalizator akustyczny.

Dostępna nowa wersja firmware 4.00 centrali CB32 z szeregiem nowych funkcji, między innymi:

- □ □ □ sterowanie centrali za pomocą SMS z 16 telefonów (uzbrajanie/rozbrajanie, □ □ □ □ blokowanie linii, pytanie o status systemu);
- □ □ □ uzbrajanie / rozbrajanie centrali za pomocą CLIP z 16 telefonów;
- □ □ □ powiadomienie CLIP i SMS na 8 telefonów;
- □ □ □ SMS o awariach;
- □ □ □ wskaźnik poziomu sygnału GSM;
- □ □ □ test GSM w postaci CLIP lub SMS o określonej godzinie lub co określony czas;
- □ □ □ nowe tryby pracy pilota dwukanałowego; współpraca z pilotem 4-kanałowym;
- □ □ □ dostępna nowa wersja: 2.00 programu do konfigurowania centrali

Cena : 260,76 zł Brutto (212,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 10 listopad 2005