

Czujnik ruchu BOSCH ISC-BDL2-WP12GE

Model : -

Czujnik ruchu BOSCH ISC-BDL2-WP12GE

Producent : Bosch

Czujnik ruchu BOSCH ISC-BDL2-WP12GE

☐☐

Cyfrowa czujka dualna wyposażona w tor detekcji PIR oraz mikrofalowy. Jeżeli zostanie aktywowany czujnik PIR, a detekcja MW potwierdzi wzbudzenie czujnika PIR wówczas sygnał alarmowy zostanie wysłany do centrali alarmowej.

☐

Urządzenie przeznaczone jest do ochrony pomieszczeń, w których panują niekorzystne warunki - przeciągi, czy intensywna konwekcja, np. pomieszczeń z kominkami czy ogrzewaniem nadmuchowym.

☐☐

Zastosowanie:

Czujnik ruchu BOSCH ISC-BDL2-WP12GE

Wewnętrzna

Pyroelement:
Podwójny

Rodzaj czujnika:
Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW)

Zasięg:
12 m x 12 m

Kąt detekcji:
94°

Regulacja czułości:
Potencjometrem - Mikrofala (MW)

Autodiagnostyka:
Tak

Wyjścia alarmowe:
NO/NC

Odporność na zwierzęta:
≤ 45 kg

Funkcja prealarmu:
Brak

Maksymalne obciążenie wyjść:
25 V DC / 0.1 A

Cyfrowa kompensacja temperatury:
Tak

Zasilanie:
od 9 V do 15 V DC

Maksymalny pobór prądu:
9 mA

Czujnik ruchu BOSCH ISC-BDL2-WP12GE

Temperatura pracy:
od -10 do 55 ° C

Wybrane cechy:
Trójogniskowa optyka "TriFocus"

Stopień zabezpieczenia (Grade):
EN 50131-2-4 Grade 2

Waga:
0.08 kg

Wymiary:
60 x 105 x 44 mm

Cena : 195,57 zł Brutto (159,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 19 sierpień 2019