

Zasilacz awaryjny 3000VA/2700W



Model : -

Zasilacz awaryjny 3000VA/2700W

Producent : IPS

Zasilacz awaryjny 3000VA/2700W



Specyfikacja techniczna:

MODEL
RTS-ON-3k0-2U-BC96

Napięcie wejściowe
Znamionowe: 230VAC
Zakres napięcia wejściowego: 176Vac - 280Vac
Bypass: 172Vc - 264Vac

Częstotliwość napięcia wejściowego
40-70Hz autoselekcja

Współczynnik mocy
PF >0,99

Podłączenie:

Zasilacz awaryjny 3000VA/2700W

Wtyk UNISHUKO, dł 1m

Napięcie wyjściowe

Praca sieciowa: 230Vac +/- 1%,

Praca bateryjna: 230Vac +/- 1%,

Częstotliwość napięcia wyjściowego

50/60Hz □ 1% (auto selekcja)

Kształt napięcia wyjściowego

Tryb sieciowy: czysty sinus,

Tryb bateryjny: czysty sinus

Czas przełączenia na UPS

Sieć -> akumulator: 0ms

Na tryb bypass: 4ms

Współczynnik zawartości harmoniczných

THD <3% liniowe obciążenie

THD <5% nieliniowe obciążenie

Liczba gniazd wyjściowych

IEC C13 8szt

Sprawność przetwornicy

Praca sieciowa: >92%

Praca bateryjna: >87%

W trybie ECO: >97%

Współczynnik mocy PF

0,9

Współpraca z obciążeniami

Rezystancyjne, indukcyjne, pojemnościowe, prostownikowe

Przeciążenie w trybie sieciowym

105%...125%: przejście na bypass do 1minuty

125%...150%: przejście na bypass do 30sek

>150%: przejście na bypass do 300ms

Typ akumulatorów:

Kwasowo ołowiowe

Zasilacz awaryjny 3000VA/2700W

Prąd ładowania
6A

Wybór prądów ładowania
3A, 6A

Ilość zewnętrznych akumulatorów:
8x12V

Napięcie nominalne baterii akumulatorów:
96V

Czas ładowania
8-10h

Napięcie ładowania
110,4V +/-1V

Możliwość podłączenia akumulatorów:
8szt 12V 18-100Ah

Pełna ochrona
Przebieżeniowa, zwarcia, nadnapięcia, temperatury, przed przeładowaniem
akumulatora, przed głębokim rozładowaniem

Wilgotność względna w czasie pracy
20~90% RH @ 0~40°C (bez kondensacji)

Poziom hałasu
Prędkość wentylatora regulowana i dopasowana do potrzeby urządzenia

Waga netto/brutto (kg)
10 / 13,5 kg

Wymiary szer./gł./wys. (mm) a/b/c
440 / 468 / 88 mm

Wymiary opakowania szer./gł./wys. (mm)
545 / 592 / 198 mm

Błąd odbioru
Sygnał krótki co 4s

Zasilacz awaryjny 3000VA/2700W

Niski poziom baterii
Sygnał krótki co sekundę

Przeciążenie
Sygnał podwójny krótki co sekundę

Błąd UPS
Sygnał ciągły

Port USB (w standardzie)
Wsparcie dla Linux, oraz Windows® 98 Server 2016, oraz
Windows® 98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows® 7/Windows® 8/ Windows® 10/
oprogramowanie UPSmart (j. polski, j. angielski)

SNMP opcja (dodatkowa karta rozszerzeń)
KU-CARD-SNMP, Zarządzenie z poziomu managera SNMP i przeglądarki www

Styki bezpotencjałowe (dodatkowa karta rozszerzeń)
KU-CARD-AS400, karta wyjść przekaźnikowych i wejść ze stanami pracy

Port RS232 (opcja dodatkowa)
Komunikacja RS-232

Kominukacja Modbus
KU-CARD-MODBUS, Wykorzystanie protokołów transmisji danych

EPO (opcja dodatkowa)
Wejście EPO - Emergency Power OF

Oznaczenie pracy:
VFI-SS-111

Dyrektywa niskonapięciowa:
EN62040-1:2008

Kompatybilność elektromagnetyczna:
EN62040-1:2006
EN61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN61000-3-3:2013

UPS ZASILACZE AWARYJNE > Wolnostojące > Zasilacz awaryjny 3000VA/2700W

Zasilacz awaryjny 3000VA/2700W

Cena : 3.073,77 zł Brutto (2.499,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 27 styczeń 2020