

INT-KWRL2-B Bezprzewodowy manipulator LCD Satel



Model : -

INT-KWRL2-B Bezprzewodowy manipulator LCD Satel

Producent : Satel

INT-KWRL2-B Bezprzewodowy manipulator LCD Satel



INT-KWRL2-B Bezprzewodowy manipulator LCD Satel



INT-KWRL2-B Bezprzewodowy manipulator LCD Satel

Bezprzewodowy manipulator LCD z czytnikiem zbliżeniowym Satel INT KWRL2

- ☐ współpraca z centralami: INTEGRA, INTEGRA Plus (w wersji 1.19 lub wyższej)
- ☐ dwukierunkowa kodowana komunikacja radiowa (868 MHz)
- ☐ wbudowany czytnik transponderów pasywnych 125kHz
- ☐ zasięg (w otwartej przestrzeni):
 - ☐ przy połączeniu z ACU-220/ACU-280: do 800m
 - ☐ przy połączeniu z ACU-120: do 800m, ACU-270: do 400m
- ☐ duży, czytelny wyświetlacz LCD
- ☐ podświetlenie wyświetlacza i klawiszy w kolorze białym
- ☐ diody LED informujące o stanie stref i systemu
- ☐ dwa tryby pracy: wybudzony / uśpiony
- ☐ alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- ☐ sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- ☐ obudowa zapewniająca szybki i prosty montaż
- ☐ ochrona sabotażowa (przed otwarciem i oderwaniem)
- ☐ programowanie:
 - ☐ program DLOADX
 - ☐ manipulator w trybie serwisowym
- ☐ zasilanie: 2x baterie 3V CR123A (w zestawie)
- ☐ wymiary: 145x143x25mm (szer./wys./dł.)
- ☐ zgodność z EN 50131 Grade 2

Manipulator nie jest obsługiwany przez centralę INTEGRA 128-WRL!

INT-KWRL2 to manipulator bezprzewodowy do obsługi i programowania central INTEGRA i INTEGRA Plus. Przeznaczony jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX2/ABAX - do połączenia manipulatora z centralą alarmową niezbędny jest kontroler. W systemie ABAX2 wszystkie transmisje są szyfrowane w standardzie AES. Klawiatura jest zgodna z wymaganiami EN 50131 Grade 2. Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz (2x16 znaków) oraz 12 klawiszy (zgodność ze standardem telefonicznym). Cztery z nich służą do poruszania się po menu, a także do załączania i wyłączania czuwania. Z klawiatury można wywołać również alarmy: POŻAR, POMOC, NAPAD. Dostępne wskaźniki LED informują o stanie stref i systemu. Z kolei za sygnalizację akustyczną (wybrane zdarzenie w systemie) odpowiada przetwornik piezoelektryczny. INT-KWRL2 posiada wbudowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych, służących do obsługi systemu alarmowego. Z ich pomocą możliwe jest załączenie czuwania pełnego, wyłączenie czuwania, a także skasowanie alarmu. Konfiguracja manipulatora oraz aktualizacja jego oprogramowania realizowana jest zdalnie. Proces odbywa się w tle.

INT-KWRL2-B Bezprzewodowy manipulator LCD Satel



Wymagany kontroler!

Do połączenia manipulatora z centralą alarmową niezbędny jest jeden z kontrolerów: ACU-220 lub ACU-280. Zastosowany w INT-KWRL2 układ radiowy umożliwia pracę manipulatora w odległości do 800 m.

Obsługa transponderów pasywnych

INT-KWRL oferuje pełną funkcjonalność znaną z manipulatorów przewodowych. Dodatkowo manipulator LCD posiada wbudowany czytnik kart i breloków zbliżeniowych. Dzięki tej funkcjonalności możliwa jest obsługa systemu bez konieczności zapamiętywania hasła. Za pomocą wspomnianych transponderów pasywnych możliwe jest załączenie czuwania pełnego, wyłączenie czuwania, a także skasowanie alarmu.



Cena : 902,82 zł Brutto (734,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 25 marzec 2022