

sterownik ST100H-3K ELMES



www.KAM-TECH.pl

Model : -
sterownik ST100H-3K ELMES

Producent : Elmes

sterownik ST100H-3K ELMES



www.KAM-TECH.pl

Sterownik radiowy do rolet i bram ST 100 H-3K

- ☐ sterownik bez pilotów,
- ☐ częstotliwość pracy 303MHz (433,92MHz),
- ☐ zasięg do 50m (100m, 200m) w terenie otwartym,
- ☐ wyjścia na silnik 230VAC z wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi,
- ☐ wyjście na lampę ostrzegawczą 5A/230V,
- ☐ automatyczne zamykanie bramy po czasie
- ☐ maksymalna ilość pilotów: 12 (opcja 112).

Sterownik przeznaczony jest do zdalnego sterowania roletą okienną, rolowaną bramą garażową oraz innymi urządzeniami, w których stosuje się bezkomutatorowy silnik prądu

sterownik ST100H-3K ELMES

zmiennego (zaleca się stosowanie silników z wyłącznikami krańcowymi np. firmy SOMFY). Możliwe jest także użycie innych silników jednofazowych bezkomutatorowych, po jednym na każdy kierunek obrotów. Nie dopuszcza się stosowania silników komutatorowych z powodu wytwarzanych przez nie zakłóceń radiowych.

Zestaw składa się z odbiornika sterującego pracą silnika w dwóch kierunkach oraz dwóch pilotów do zdalnego sterowania.

□ □ □ W urządzeniu wykorzystany jest zaawansowany system kodowania zmiennego KEELOQ □. Każda transmisja do odbiornika jest dynamicznie kodowana, inna niż poprzednia, a każdy pilot ma indywidualnie zaprogramowany, zabezpieczony przed odczytem kod. Ilość pilotów w zestawie jest ograniczona do 12 (112 dla wykonania z rozszerzoną pamięcią). Wprowadzenie do pamięci 13-tego skasuje pierwszy, 14-tego drugi, itd. Konieczność eliminacji z systemu skradzionego lub zgubionego pilota wymaga wyzerowanie pamięci odbiornika, a następnie wprowadzenia do niej każdego z pozostałych pilotów.

Cechy sterownika:

- sterowanie pojedynczą roletą lub bramą
- wyprowadzone □ zaciski do podłączenia napięcia zasilania sieciowego 230VAC, silnika 230VAC, lampy ostrzegawczej, wyłączników ściennych oraz sygnału z fotokomórki
- współpraca z 1 albo 2 przyciskami pilota
- sterowanie zewnętrzną lampą pełniącą funkcję ostrzegawczą albo oświetleniową
- automatyczne zamykanie po upływie zaprogramowanego czasu PAUZY (1sek do 4min)
- automatyczne otwarcie rolety/bramy po zadziałaniu fotokomórki w czasie zamykania
- przedłużenie czasu PAUZY, gdy zadziała fotokomórka

SPECYFIKACJA:

-
- odbiornik:
 - zasilanie sterownika: 230VAC, 2VA
 - wyjścia silnika: przekaźnikowe, 2 x NO, maks. 16A/250VAC
 - wymiary zewnętrzne (dł/szer/wys) 110/90/47mm
 - temperatura pracy od 0 do + 40 □ C
 - maksymalna ilość pilotów w pamięci jednego sterownika: 12 (opcja 112)
 - współpracuje z pilotami: UMB100H, AN200H, DWB100H, DW200H, CH4H, CH4H200
 - wyjście na lampę: maks. 5A/250VAC
 - wejście na fotokomórkę typu NC (normalnie zwarta)
 - czas podtrzymania wyjść przekaźnikowych: 1 s do 4 min, wspólny dla zamykania i otwierania
 - czas PAUZY: 1 s do 4 min

Sterownika nie należy instalować w miejscach narażonych na działanie czynników atmosferycznych.

W celu zwiększenia zasięgu pracy pilotów można przewodem koncentrycznym przyłączyć do odbiornika antenę zewnętrzną prętową lub dipolową w miejsce przewodu antenowego na płycie odbiornika. Ekran przewodu lutować do masy w pobliżu wejścia antenowego.

Sterownik powinien być zainstalowany złączem silnika do góry, a antenka powinna swobodnie zwisać. Przewodu antenowego nie wolno trwale mocować i kleić do ścian

SYSTEMY ALARMOWE > sterowniki radiowe > ELMES > sterownik ST100H-3K ELMES

sterownik ST100H-3K ELMES

☐ gwarancja 12 miesięcy

☐

Cena : 132,96 zł Brutto (108,10 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 23 kwiecień 2008