

sterownik U1HS + 2 piloty UMB100



Model : -

sterownik U1HS + 2 piloty UMB100

Producent : Elmes

sterownik U1HS + 2 piloty UMB100



- ☐ zastępuje UMB100HS
- ☐ system kodowania zmiennego KEELOQ
- ☐ częstotliwość pracy: 433,92MHz
- ☐ zasięg w terenie otwartym: do 100m
- ☐ maksymalna ilość pilotów: 112
- ☐ zawartość kompletu:
 - ☐ odbiornik U1HR
 - ☐ 2x pilot UMB100HT
- ☐ 1 wyjście przekaźnikowe NO/NC
- ☐ zasilanie: 11 ~ 17VDC
- ☐ SUPERHETERODYNA
- ☐ wyjście tranzystorowe S typu OC
- ☐ dwa tryby pracy: monostabilny, bistabilny
- ☐ sygnalizacja poprawności działania urządzenia za pomocą diody LED
- ☐ obciążalność wyjścia przekaźnikowego: 1A, 120VAC/30VDC
- ☐ czułość odbiornika: -106 dBm
- ☐ temperatura pracy: -20 ~ +55 °C
- ☐ wymiary odbiornika: 24 x 46 x 73mm
- ☐ gwarancja: 24 miesiące
- ☐ jedno wyjście przekaźnikowe separowane galwanicznie typu NC/NO (normalnie zwarte lub

sterownik U1HS + 2 piloty UMB100

normalnie rozwarne),

- ☐ wyjście tranzystorowe S typu OC (otwarty kolektor) do łączenia akustycznej sygnalizacji przełączenia wyjścia przekaźnikowego,
- ☐ dwukolorowa dioda świecąca LED sygnalizująca stan wyjścia przekaźnikowego,
- ☐ radio superheterodynowe o wysokiej czułości i selektywności,
- ☐ pojemność pamięci pilotów: 112,
- ☐ system kodowania zmiennego KEELOQ.

Tryby pracy odbiornika

Sposób działania wyjścia przekaźnikowego odbiornika zależy od trybu pracy (mono lub bistabilny).

System kodowania zmiennego KEELOQ

W tym systemie każde naciśnięcie przycisku pilota powoduje wygenerowanie i wysłanie nowego kodu. Odbiornik śledzi te zmiany i reaguje wyłącznie na nowy kod. Kody raz użyte nie są akceptowane. Uniemożliwia to ponowne użycie kodów przechwyconych.

Pamięć odbiornika

Ponieważ każdy pilot ma inny kod, odbiornik musi zapamiętać (nauczyć się) kodu każdego pilota indywidualnie, a ograniczona pojemność pamięci umożliwia zapamiętanie do 112 pilotów.

Wyjście przekaźnikowe

Odbiornik wyposażony jest w wyjście przekaźnikowe umożliwiające sterowanie innymi urządzeniami. Do listwy zaciskowej wyprowadzone są 3 styki przekaźnika: normalnie rozwarne (NO) i normalnie zwarte (NC) oraz jeden zacisk wspólny.

Wyjście sygnalizacyjne S

Odbiornik posiada wyjście tranzystorowe typu otwarty kolektor (oznaczone literą S) przeznaczone do łączenia z zewnętrzną sygnalizacją akustyczną lub optyczną.

Dioda świecąca LED.

Odbiornik posiada dwukolorową diodę świecąca LED. Sygnalizuje ona stan załączenia wyjścia przekaźnikowego (świeci na zielono) i ☐ wyłączenia wyjścia (świeci na czerwono).

Cena : 120,00 zł Brutto (97,56 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 30 kwiecień 2014