

RF-4C Odbiornik sterownika radiowego Ropam



Model : -

RF-4C Odbiornik sterownika radiowego Ropam

Producent : Ropam

RF-4C Odbiornik sterownika radiowego Ropam



Odbiornik radiowy RF 4C może pracować jako sterownik systemowych, współpracować z magistralą RopamNET lub jako niezależny sterownik radiowy. W zestawie z centralą alarmową NEO RF-4 tworzy elastyczny system alarmowy sterowany pilotami radiowymi (4 kanały z funkcjami: brak funkcji, włącz / wyłącz czuwanie pełne, włącz / wyłącz czuwanie nocne, włącz czuwanie pełne, włącz czuwanie nocne, wyłącz czuwanie / alarm, panic głośny). Urządzenie RF-4C to odbiornik superheterodynowy z pętlą PLL. Pętla PLL (ang. Phase Locked Loop) - układ elektroniczny działający na zasadzie sprzężenia zwrotnego, służący do automatycznej regulacji częstotliwości.

Odbiornik RF-4C superheterodyna 433MHz

- ☐ praca jako sterownik systemowy, połączenie w magistrali RopamNET lub niezależny sterownik radiowy
- ☐ częstotliwość: 433MHz
- ☐ odbiornik superheterodynowy z pętlą PLL
- ☐ zasięg do 150m w terenie otwartym
- ☐ transmisja kodowana: nadajnik-odbiornik (kod zmienny)
- ☐ 4 niezależne kanały radiolinii
- ☐ współpraca z 61 nadajnikami

RF-4C Odbiornik sterownika radiowego Ropam

- ❑ zasilanie: 9V ~ 30V DC lub 8 ~ 26V AC (II klasa izolacji)
- ❑ obudowa natynkowa ABS biała
- ❑ wymiary: 80x25x80mm (szer./dł./wys.)
- ❑ odbiornik dodatkowo należy wyposażać w dodatkowe piloty TR-4

Odbiornik RF4C posiada wysoką czułość i selektywność oraz funkcję anty-jamming. Funkcja anty-jamming umożliwia aktywną eliminację zewnętrznych sygnałów zakłócających i interferencyjnych. Zasięg odbiornika superheterodynowego RF-4C wynosi do 150m w terenie otwartym. Urządzenie posiada wbudowaną antenę helikalną na PCB. Transmisja kodowanie: nadajnik - odbiornik (kod zmienny). Na wyposażeniu odbiornika są 4 niezależne kanały radiolinii, 4 wyjścia: 2x przełącznikowe R1, R2 (SPDT) oraz 2x OC. RF-4C posiada niezależne tryby pracy wyjść: bistabilne, monostabilne, real (czas transmisji nadajnika). Dodatkowo odbiornik posiada również możliwość sterowania wyjściami poprzez SMS-Y, opcja ta jest możliwa tylko i wyłącznie przy współpracy z centralą NEO. Przydatnym i praktycznym rozwiązaniem jest także możliwość potwierdzania sterowania kanałami poprzez SMS-y, z numerem pilota. Superheterodynowy odbiornik RF-4C posiada nieulotną pamięć konfiguracji, konfiguracja i stan pracy zapisywane są w pamięci EEPROM i przywracane w przypadku zaniku i powrotu zasilania (stan wyjść, tryby i czasy pracy). Odbiornik współpracuje z 61 różnymi nadajnikami, sygnalizuje niskie napięcie pracy nadajnika oraz optyczną sygnalizację na obudowie: 4 wyjścia, zasilanie i pracę. Wyjście AUX w jakie jest wyposażony odbiornik posiada parametry 14V DC / 50mA do zasilania urządzeń, np. przełącznik 12V DC, LED. Odbiornik może być programowany z poziomu centrali alarmowej - praca systemowa lub przez programowanie lokalne - praca jako niezależny sterownik.

Cena : 184,50 zł Brutto (150,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 30 listopada 2021